

# L-801-2

## レンズ

このたびはホーザン L-801-2 レンズ をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 各部の名称



### 仕 様

外形寸法	50mmφ×40mm (レンズフィルター含む、突起含まず)
重量	150g
マウント	Cマウント

### 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**⚠警告** …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

**⚠注意** …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

### ご使用上の注意


本器は、Cマウントカメラ用交換レンズです。この目的以外に使用しないでください。

#### ⚠注意


1. 本体に強い衝撃を与えないでください。機構部品の故障の原因になります。
2. 直射日光に向けしないでください。カメラのCCD素子の破損の原因になります。

## ご使用方法


1 L-801-2は L-801-1カメラ本体 のほか、市販のCマウントのCCDカメラ本体に取り付けて使用できます。カメラにすでに別のレンズが付いている場合は、反時計方向に回して取り外し、あらためて本器を時計方向に回して取り付けます。



2 画面上の倍率を上げたい場合は、レンズフィルターを外してレンズ固定ネジ穴に六角レンチ1.5mmを差し込み、カメラレンズを固定しているネジを緩めます。




カメラレンズを反時計方向に回して前方へ出します。モニター画面を見ながらカメラを撮像物に近づけて焦点距離を合わせます。



設定が終わったらカメラレンズを再固定し、レンズフィルターを取り付けます。

レンズ固定ネジは強く締め過ぎないでください。




さらに高い倍率が必要な場合は、オプションのL-811 / L-812 エクステンションリングをご使用ください。

カメラレンズを前方へ出すときや戻すとき、工具などは使わず、指だけで回してください。また、強くしめ過ぎないでください。再度出すことが困難になります。


## オプション

L-811 エクステンションリング

L-812 エクステンションリング



L-813 絞りセット



・絞りリングとフィルターとのセットです。  
・被写界深度が深く取れ、ピント合わせに余裕が出ます。

L-811/812/813 をご使用の際は倍率の上昇や絞り込みにより画面が暗くなるので、当社照明システムの併用をおすすめします。

エクステンションリング使用時の倍率・視野・作動距離はつぎの通りです。

組み合わせ		倍率(×) ※	視野 (mm)	作動距離 (mm)
L-811	MIN	35	8	75
	MAX	60	4.5	50
L-812	MIN	55	5	55
	MAX	80	3	45
L-811+ L-812	MIN	75	3.5	46
	MAX	125	2	38

※ 14インチモニターに映したときの倍率です。機種調整により若干異なる場合があります。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。

通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024