

HOZAN

P-925

合格ゲージ STRIP GAUGE

P-957/P-958
VVFストリッパー用



(使用例)

ご使用方法


ストリッパーへの取り付け方法

- 1 右写真のようにストリッパーにかぶせます。
- 2 合格ゲージの下端をストリッパーの4の目盛の少し上あたりにセットし、ハンドルを大きく開いても当たらないことを確認します。




このあたりを奥まで押し込む

P-955には目盛はありません。



正しい取り付け方向



間違った取り付け方向

芯線被覆ストリップゲージ

1 あらかじめ外装被覆をストリップしておきます。

2 ストリップしたい長さの目盛位置に芯線の先端を合わせます。目盛を真上から見て確認してください。



12mmに合わせる例

3 ハンドルを握りきったあと、少し緩めた状態でケーブルを真っすぐに保ったまま引き抜きます。

写真のように親指を添えるとストリップしやすく、1本でも2本同時でもストリップできます。




ご使用方法

カットゲージ


あらかじめ少し長めに芯線ストリップした後、希望の長さにする場合や、長く剥きすぎたものを希望の長さにカットしたいときに使用します。

ハンドルを大きく開き、カットしたい長さの目盛に芯線被覆の端を合わせます。目盛を真上から見て確認してください。


取り付けたい器具に合わせて長さをカットできます。



12mmに合わせる例



ストリッパーへの取り付けがゆるくなった場合は、合格ゲージの右図の→ ←の位置をストリッパーの先端プライヤーなどで軽くはさんで調整してください。



このたびはホーザン P-925 合格ゲージをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

本製品は、P-957(生産完了)/P-958 VVF ストリッパー および P-955/P-956 VA線 ストリッパー(生産完了)専用の補助ツールです。

電線に取り付ける器具によって、必要なストリップ長が異なることがあります。本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。

※本製品は試験の合格を保証するものではありません。

ホーザンWebページ内「電気試験の虎」では、
電気工事士技能試験関連情報、候補問題演
習動画等を公開しています。

www.hozan.co.jp/denko/



T4962772069257



MADE IN JAPAN

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の
10:30~12:00、13:00~17:00】

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024